28145

INSTRUCTION MANUAL | **MANUEL D'INSTRUCTIONS** | **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Thank You
You've just purchased a lighting product designed and bullt to provlde you wlth years of enjoyment.

Merci
Vous venez d' acheter une lumiaire conçu pour vous donner des anné¦es de plalslr.

Gracias
Usted acaba de adqulrr un excelente producto de alumbrado disenado y construldo para proveerle muchos años de satlsfaccion.

EUROfase® LIGHTING

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

·Follow the assembly Instructions by reading the numerical progression.
·Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.
·Before installing fixture disconnect power by turning the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
·All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code or Canadian Electrical Code standards.
·Use CSA or UL listed wire connectors suitable for gauge, type and number of conductors.
.Attach junction box grounding wire (Green or Bare Copper) and the Bare Copper wire form the Fixture together, If junction box has no ground wire, attach the bare copper Fixture Wire to the Green Ground Screw on the crossbar.
Estimated Assembly Time: 20 minutes
Tools Required For Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Electrical tape and Wire cutters.
Helpful Tools (not included): Wire strippers, Ladder

GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

·Executer les operations de montage, en suivant l'ordere de numeration progressif.
·Employez un é¦lectricien qualifié¦ pour l'installation de ce luminaire.
·Coupez le courant au boitier principal.
·Toutes les connexions electriques doivent etre selon le code electrique local et national ou selon les normes canadiennes du code electrique.
·Utiliser les marettes CSA ou UL qui conviennent au jauge, au type et au nombre de conducteurs.
.Branchez ensemble le fil de terre de la boîte de raccordement(vert ou en cuivre) et le fil en cuivre du lustre. Si la boîte de raccordement n'a pas de fil de terre,branchez le fil en cuivre du lustre à la vis de terre verte de la barre transversale.
Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes
Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme,pinces, ruban isolant, coupe-fil.
Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et escabeau

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

·Ejecutar las operaciones de montaje siguiendo el orden numerico progresivo.
·Use un electricista certificado para la propio ensambla mentó é instalación.
·Antes de instalar el accesorio, desconecte la energia apagando el interruptor o qui tando el fusible en la caja principal.
·Todas las conexiones eléctricas deben estar de acuerdo con los estándares del Código eléctrico nacional y el Código eléctrico canadiense.
·Utilice conectores de cable clasificación CSA o UL adecuados para el calibre, tipo y número de conductores.
.Una el cable a tierra de la boca de conexiones(verde o cobre desnudo) y el cable de cobre desnudo del artefacto. Si la boca de conexiones no tiene cable a tierra,una el cable de cobre desnudo del artefacto al tornillo de tierra verde de la barra transversal.
Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos
Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana,destornillador Phillips, pinzas, cinta aislante, pinzas cortacables.
Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, escalera





8x40W MAX, B10 120V, 60Hz
(Bulbs not included)

8x40W MAX, B10 120V, 60Hz
(Les ampoules ne sont pas comprises)

8x40W MAX, B10 120V, 60Hz
(No se incluyen la bombillas)

A - Outlet box screw x 2
B - Black wire (L) from junction box
C - White wire (N) from junction box
D - Green wire/Bare copper (G) from junction box
E - Black or smooth wire (L) from fixture
F - White or ribbed wire (N) from fixture
G - Bare wire from fixture
H - Wire connector x 3

A - Vis pour boîte de sortie x 2
B - Câble noir (L) de la boîte de raccordement
C - Câble blanc (N) de la boîte de raccordement
D - Câble vert/Cuivre nu (G) de la boîte de raccordement
E - Noir ou lisse (L) du luminaire
F - Blanc ou nervuré¦ (N) du luminaire
G - Câble un de l'installation
H - Capuchon de connexion x 3

A - Tornillo para la caja de salida x 2
B - Cable negro (L) de la caja de conexiones
C - Cable blanco (N) de la caja de conexiones
D - Cable verde/cobre pelado (G) de la caja de conexiones
E - Cable negro o liso (L) de la lámpara
F - Cable blanco o estriado (N) de la lámpara
G - Cable pelado del aditamento
H - Conector de cables x 3